

Tastaturi de sistem NV-KBD60



Caracteristici

- tastatura fabricata pentru speed dome-urile NOVUS® comandate de la distanta, alte camere NOVUS® care au incorporata interfata RS-485
- Protocoale pentru control DVR: Novus-D1, Novus-D2, Novus-D3, N-Control
- Protocoale pentru controlul camerelor speed domes si alte camere tip: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D
- joystick cu 3 axe si cu inel de control al zoom-ului
- 37 taste multifunctionale
- SHUTTLE ring, JOG dial pentru controlul functiilor DVR-ului
- afisaj 2 x 16 digits
- configurare flexibila a accesului utilizatorului, fiecare utilizator avand acces securizat cu parola
- meniu in multiple limbi
- Alimentare: 12 VDC

Specificatii	Description
Conectarea echipamentului	Camere PTZ: seriile de speed dome-uri NOVUS® CAMA-I, NOVUS® CAMA-II, NOVUS® CAMA-mini Alte camere NOVUS®: NVC-625DN, NVC-660DN, NVC-825DN, NVC-860DN, NVC-HDN520ZL, NVC-HDN370HZL-2 All-In-One (pana la 30 de camere cu viteze diferite) DVR-uri NOVUS®: 5800, 5500, 5100, 5000 & 1100 Series, NV-DVR1014 (pana la 9 dispozitive)
Protocol Camera	Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D
Protocol DVR	Novus-D1, Novus-D2, Novus-D3
Joystick	Joystick cu 3 axe (auto-returning, zoom)
Butoane	37 taste multifunctionale (din silicon)
Knob	Jog/Shuttle
Afisaj	16 x 2 backlit LCD
Port-uri externe	1 x RS-485 (2 x RJ-11) pentru conectarea cu camere PTZ 1 x RS-422 (RJ-11) pentru conectarea cu DVR-uri 1 x RS-232 (D-Sub 9 Pin) pentru upgradarea softului de la PC
Alimentare	12 VDC
Consum	15 W
Temperatura de lucru	5°C ~ 40°C
Dimensiuni (mm)	364 (W) x 48 (H) x 146 (D)
Greutate	1.2 kg